





TowerLED 2G

NÁVOD K OBSLUZE

THOME[®]
www.thomelighting.com

INSTALACE A PROVOZ SVÍTIDLA

- Montáž svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací vydanou do 30.6.2022 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo od 1.7.2022 dle Zákona č. 250/2021 Sb.
- Při montáži je nutné zkontrolovat funkční stav svítidla (neporušenost kabelů, utěsnění vývodek, stav těsnění - IP, dotažení šroubů, celistvost všech materiálů). Vadné komponenty reklamujte u dodavatele. Svítidlo nemontujte.
- Připojení a odpojení svítidel musí být provedeno pouze v **beznapětovém stavu**.
- **POZOR!** pokud je svítidlo vyrobeno pro daný typ regulace (DALI, Switch Dimm, Switch Control, DSI analog 1-10-V), může být pod napětím i ve zhasnutém stavu!!! **Vždy si ověřte, zda je svítidlo skutečně vypnuté.**
- U svítidel tř.I se přívodní vodič připoje na konektor do označených svorek L,N a ochrannou svorku označenou symbolem \perp dle IEC 17.
- U svítidel tř.II \square se přívodní vodič připojuje na konektor do označených svorek L a N, k ochrannému vodiči se nepřipojují.
- Maximální příkon svítidel může být vždy maximálně takový, který je uveden na štítku svítidla.
- Po vybalení svítidla připevněte svítidlo pomocí spojovacího materiálu (není součástí balení) za montážní otvory ve spodní části svítidla. Na nerezovém třmenu ve středu svítidla jsou v jedné ose tři montážní otvory průměr 13mm.
- Polohu každého světelného modulu lze upravit pomocí šroubů M6 v drážkách na bocích svítidla.
- Připojení konektorem:
 - U svítidel tř.I se přívodní vodič připojuje na konektor do označených svorek L,N a PE označenou symbolem
 - U svítidel tř.II se přívodní vodič připojuje na konektor do označených svorek L a N, k PE se nepřipojují.
- Věnujte dostatečnou pozornost vhodnému odizolování (8-9mm), dutinkování a zapojení napájecího kabelu.
- Detailní montážní návod konektoru najdete na [https://www.aagstucchi.it/en/products/detail/722/\(3702/V+3702/V-N\)](https://www.aagstucchi.it/en/products/detail/722/(3702/V+3702/V-N))
- Po připojení konektoru na napájecí kabel, konektory spojte dle návodu níže a nasuňte na sloup. Svítidlo



ÚDRŽBA SVÍTIDEL

- **Konstrukce** svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Svítidlo lze čistit běžnými čistícími prostředky. Není dovoleno používat abrazivní prostředky a rozpouštědla. Chladicí žebrovanou část tělesa očistěte stlačeným vzduchem.
- **LED čipy** jsou kryté přišroubovanou těsnící optikou. Optiku nikdy neodělávejte! Samotné čipy není dovoleno žádným způsobem čistit. Může dojít k poškození jejich luminoforu, a tím k znehodnocení čipu nebo celého modulu.

! Bez písemného souhlasu oprávněného zástupce THOME Lighting s.r.o., **!**
nelze svítidla jakkoliv upravovat či opravovat.



Vyrábí Thome Lighting s.r.o. Prácheň 246, Kamenický Šenov CZ 47114 info@thomelighting.com www.thomelighting.com
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tolerance parametrů +-8%.

